

PARA EL DUPLICADO DE JCM MOD: HR R868V2G

- 1 - Pulsar los canales 1 y 2 del **R868V2G** hasta que el LED azul parpadee.
- 2 - Soltamos los pulsadores y esperamos que se apague el LED.
- 3 - Pulsamos el canal 1 (izquierdo).
- 4 - El LED azul se queda encendido fijo.
- 5 - En una superficie no metálica enfrentamos el original y el R868V2G.
- 6 - Pulsamos un pulsador del original y el LED cambiará a amarillo al recibir la señal y se apagará.
- 7 - Ya está grabado. En el caso de los GO, con la 1a pulsación en la puerta el sistema lo reconoce y con la 2a pulsación ya debe de funcionar.

OJO!! Si en lugar de apagarse se quedara encendido en AZUL, indicaría que no se ha copiado correctamente. LA CONFIGURACION DE LOS CANALES EN EL R868V2G SERA EL MISMO QUE EN EL ORIGINAL.

FUNCION DUAL

Se pueden usar los canales 3 y 4 del **R868V2G** para grabar un segundo GO diferente, siempre que los mandos originales no tengan más de dos canales. En este caso los canales 1 y 2 para el primer original y los canales 3 y 4 para el segundo original.

Una vez que el **R868V2G** ya tiene la primera grabada la primera copia, repetiremos todos los pasos pero en el punto 1, pulsaremos los canales 3 y 4 en lugar de los canales 1 y 2.

IMPORTANTE: si el R868V2G ya estuviera grabado con la opcion dual y quisieramos regrabar en los canales 1 y 2, los 4 canales quedarian configurados como la ultima grabacion con lo que deberiamos volver a grabar los canales 3 y 4.

